

REDLINE S30 HEVC

KORISNIČKE UPUTE

Sigurnosne mjere

Pročitajte sljedeće savjete o sigurnosnim mjerama za sigurno korištenje i vlastitu sigurnost.

- Prijemnik bi trebao biti priključen samo na 230V ~ 50Hz utičnicu.
- Ne uklanjajte poklopac. U uređaju može biti prisutan viši napon koji bi mogao ugroziti vašu sigurnost. Visoki napon je prisutan čak i kada je uređaj u stanju pripravnosti, stoga prije svake intervencije morate odspojiti uređaj iz napajanja. Neovlašteno uklanjanje poklopca poništava jamstvo!
- Prije instalacije uređaja provjerite je li žica za napajanje netaknuta, obratite posebnu pozornost na tačku gdje ulazi u utičnicu i mjesto izlaza iz prijemnika. Ako je kabel oštećen, nemojte ga uključiti u uređaj i kontaktirajte lokalni servisni centar.
- Kabel za napajanje bi trebao biti postavljen tako da se po njemu ne hoda. Nikad ne postavljajte teške predmete na strujni kabel. Također izbjegavajte pozicioniranje kabela u blizini mjesta na kojima bi se moglo slučajno rastrgati ili na drugi način oštetiti.
- Ako je kabel oštećen na bilo koji način, pažljivo odspojite prijemnik iz napajanja i kontaktirajte stručnjaka ili servisni centar za popravak.
- Držite proizvod dalje od bilo kakve tekućine. Nemojte postavljati predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze, ovlaživače i slično, u blizini uređaja. Uređaj ne bi trebao biti na mjestima na kojima može doći u dodir sa sprejevima ili kapljicama vode ili u sredinama s visokom vlagom u kojima se može pojaviti kondenzacija.
- Ako prijemnik slučajno dođe u dodir s bilo kojom tekućinom, odmah izvucite utikač iz utičnice. Nemojte dirati uređaj rukama prije nego što ga odspojite.
- Držite novčiće ili druge sitne stvari dalje od prijemnika. Predmeti koji ulaze u uređaj, kroz proreze ili otvore za provjetravanje, mogu uzrokovati ozbiljnu štetu.
- Prije čišćenja, odspojite uređaj iz utičnice.
- Za čišćenje vanjske strane prijemnika koristite mekanu, suhu ili lagano navlaženu krpu. Izbjegavajte upotrebu kemikalija ili otapala.
- Gdje god je uređaj instaliran, provjerite postoji li dobra cirkulacija zraka kako bi se osiguralo dostatno rasipanje topline i kako bi se izbjeglo pregrijavanje.
- Treba osigurati minimalnu udaljenost od 10 cm sa obje strane i udaljenost od 15 cm iznad uređaja kako bi se omogućila pravilna ventilacija.
- Otvori za prozračivanje ne smiju imati bilo kakve prepreke poput novina, stolnjaka i slično. Izbjegavajte stavljanje prijemnika u blizini izvora topline (radijatori, peći, itd.) ili na vrhu druge opreme za proizvodnju topline (videorekorderi, audio pojačala, itd.)
- Držite ovaj proizvod izvan dohvata djece.
- Pakiranje plastičnih vrećica može biti opasno. Da biste izbjegli gušenje, vrećice držite izvan dohvata djece.
- Ne izlažite prijemnik ili daljinski upravljač izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Uređaj mora biti postavljen na čvrstu i sigurnu podlogu.
- Priključite uređaj na napajanje tek nakon dovršetka instalacije.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa kućanskim otpadom. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad.

U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

PREDNJA STRANA



1. IR SENZOR: za prijem signala sa daljinskog upravljača
2. LED zaslon: LED indikator na prednjoj ploči prikazuje vrijeme i broj kanala

ZADNJA STRANA



1. RF IN: antenski ulaz
2. USB Port: USB2.0 priključak može se koristiti za nadogradnju software-a ili reprodukciju multimedije, podršku za USB flash disk ili USB tvrdi disk
3. HD OUT: izlaz za spajanje prijemnika na televizor. HDMI je najkvalitetniji način povezivanja, podržava SD i HD rezoluciju
4. SCART: za spajanje na TV
5. IR/LED Display: Spojen je vanjski LED zaslon ili IR prijemnik
6. DC-5V: Napajanje

Pažnja: Kada grmi ili kad duže vremena ne koristite uređaj, isključite antenski ulaz!

Daljinski upravljač



1. **POWER**: uključiti/isključiti prijemnik
2. **MUTE**: isključivanje tona
3. **RED(ZOOM)**: zumiranje
4. **GREEN (TIMER)**: funkcijska tipka, tv raspored
5. **YELLOW (PAUSE)**: funkcijska tipka, pauza/play
6. **BLUE (TV/RD)** funkcijska tipka, prebacivanje TV/Radio
7. **<<**: brzo unatrag
8. **>||**: Prebacivanje play/pauza kod reprodukcije ili TimeShift
9. **>>**: brzo naprijed (multimedijalni sadržaji)
10. **■**: zaustaviti snimanje ili multimedijalnu datoteku
11. **|<<**: prethodna datoteka
12. **>>|**: slijedeća datoteka
13. **REC**: početak snimanja (kada je disk/USB spreman)
14. **USB**: ulazak u USB menu
15. **IPTV**: ulazak u IPTV menu
16. **F1**: Pretraga programa
17. **EPG**: Prikaz elektronskog programskog vodiča
18. **MENU**: Koristi se za ulazak i izlazak u izbornik
19. **EXIT**: Izlazak iz trenutnog izbornika
20. **UP/DOWN (CH+/-)**: Prebacivanje kanala
21. **LEFT/RIGHT (VOL+/-)**: Prebacivanje kanala
22. **OK**: Koristi se za potvrdu
23. **AUDIO**: Prebacivanje audio (jezika)
24. **INFO**: Informacije o trenutnom kanalu ili prikaz informacija o hardware i software-u
25. **FAV**: Prikaz favoritnih kanala, pritisnite FAV ponovno za pristup drugoj favoritnoj listi
26. **RECALL**: Povratak na prethodni kanal
27. **0-9**: Numeričke tipke
28. **SUBTL**: Prikaz opcija za titl, ako kanal podržava
29. **TXT**: Prikaz teleteksta, ako kanal podržava

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

System Resource			
Main Chipset	AVL2519K	Flash Memory	64 Mbit
Tuner Type	R850	DDR RAM	512 Mbit
Tuner & Demodulation(DVB-T2)			
Frequency Range	48~862MHz	Input Symbol Rate	1.0~7.0Mbps
RF Input Level	-85dBm ~ -25dBm	Constellations	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Antenna Power Output	DC 5V at max 75mA, Overload Protection	Guard Intervals	1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256
Demodulation	1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K	Code Rate	1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
A/V Decoding			
Transport Stream	MPEG-2, MPEG-4/H.265	Input Rate	Max. 120Mbit/s
Audio Decoding	MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer II	Sampling Rate	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
Audio Mode	Left/Right/Stereo/Mono	Aspect Ratio	4:3, 16:9, Auto
Video Decoding	MPEG-2 MP@ML, MPEG-4/H.265 MP&HP and ML&HL		
Video Resolution	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i		
Software and Application			
PAL/NTSC	PAL/NTSC/Auto	OSD Language	Multi-language
EPG	Yes	Channels Number	>800
Subtitle	Yes	NIT Search	Yes
Teletext	Yes	Soft Upgrade	USB/OTA/FTP
LCN	Yes	Sort Channel	Yes
Favorites	8 Fav Groups	Channel Edit	Yes
Timer	Yes	Parental Control	Yes
USB Disk format	FAT, FAT32, NTFS	USB PVR	Yes
USB Wi-Fi Dongle	Ralink(MKT) 7601		
Multimedia Support			
	.mkv/.avi/.mp4/.mov/.ts/.asf/.flv/.wmv/.vob/.dat/.mp3/.wma/.jpg/.png/.bmp/.gif		
Network Application	Youtube / Weather / Google Maps		
Others	Software upgrade by USB/Internet Network		
A/V & Data Input/Output			
Power Supply	5V/1.5A Power Adaptor	Tuner Interface	ANT IN
USB	2*USB 2.0 Port	HDMI	Type A
AV/SCART	AV JACK	Display	4"7 LED Display
External Display	Yes		

SPECIFIKACIJE

- Puna DVB-T i DVB-T2 & DVB-C, MPEG-2/MPEG-4/H.265 10 Bit podrška
- Standardna definicija i visoka definicija podržano, 576i/576p/720p/1080i/1080p
- 4:3 / 16:9 omjeri slike podržani
- EPG/Teletext/Titlovi podržano
- USB PVR & USB TimeShift
- Favoritni kanali i grupe
- Auto NTSC/PAL prebacivanje
- 1 x Antenski izlaz
- 1 x SCART izlaz
- 1 x IR/Led Display izlaz
- 1 x HDTV izlaz
- 1 x USB Port
- Podrška za Ralink 7601 & 5370 Wi-Fi Dongle
- YouTube, vremenska prognoza... podrška

Pakiranje

Prije instalacije molimo da provjerite sadržaj pakiranja.

Pakiranje sadrži:

1. DVB-T/T2 & C prijemnik x1 komad
2. Daljinski upravljač x1 komad
3. AAA baterije za daljinski upravljač x1 par
4. Korisničke upute x1 komad